



Ref.06550 MONITEUR SMILE 7" VDS BASIC

■ DESCRIPTION

Moniteur du portier vidéo en COULEUR. Ecran TFT 7 pouces.

Installé dans les logements, il permet de communiquer avec la platine de rue, de commander l'ouverture des portes et de voir le visiteur sur l'écran du moniteur.

SMILE est la nouvelle expérience de portier vidéo.

Il est moderne et élégant. Avec un design lui permettant de s'intégrer parfaitement dans tout type d'environnement.

Un moniteur de gestion avancée, une communication mains libres, de hautes prestations et une utilisation intuitive.

Conception compacte et minimaliste. Son écran TFT et son clavier capacitif sont situés derrière un film de polycarbonate ultra-résistant avec protection contre les ultraviolets. Le moniteur SMILE est le résultat d'une conception épurée dont les composants ont été réduits et stylisés jusqu'à leur expression la plus minimale.

Système VDS : système pour portier et portier vidéo à l'installation simplifiée, qui n'utilise pas de fils d'appel au sein du logement.

L'appel s'effectue par transmission d'un code d'appel numérique créé par l'amplificateur VDS.

- Sur de nouveaux chantiers, l'installation peut être réalisée avec le type de câblage suivant: 5 fils / 3 fils + câble coaxial (vidéo). Permet de gérer des immeubles de 199 appartements maximum, à 2 accès et avec centrale de conciergerie.

Distance maximale entre le premier accès et le dernier logement : 200 m

L'amplificateur VDS comprend un synthétiseur vocal en série. Lorsque la gâche électrique est activée, un message est émis : « La porte est ouverte. Merci de bien vouloir la refermer derrière vous ».

Les terminaux du logement nécessitent une programmation simple qui

s'effectue depuis la platine de rue. Par le biais de cette programmation, un code d'appel est attribué à chaque terminal (poste ou moniteur).

La communication est strictement confidentielle.

Câblage

Audio : bus de 3 fils.

Image : 5 fils / 3 fils + câble coaxial (vidéo).

Distance maximale entre le premier accès et le dernier logement : 200 m

■ INFORMATION TECHNIQUE

Alimentation : 18 Vcc

Bouton-poussoir de la gâche électrique et appel au concierge.

Bouton d'allumage automatique pour activation des caméras principale et secondaire (l'une à la suite de l'autre).

Bouton servant à établir la communication.

Bouton servant à couper la communication.

Réglage du volume d'appel

Réglage de la couleur, de la luminosité et du contraste

Sonnette de la porte : pour une connexion directe du bouton-poussoir d'appel du logement au moniteur/poste.

Mélodies d'appel pouvant être sélectionnées.

Il dispose de 2 boutons-poussoirs pour des fonctions supplémentaires (pas de fonction d'assignée).

Communication privée. Confidentialité de la conversation.

Fonctionnement mains libres total : une fois le canal platine de rue-logement activé, la communication est simultanée (full duplex).

Consommation :

FERMAX

- en veille : 33 mA
- actif : 400 mA

Mesures du produit emballé: 4,7x20,8x22

Poids: ,5838 kg

EAN 13: 8424299065502