



INFORMATIONS PRODUIT

Descriptif

- Mise en service du carillon : bouton CHIME sur position ON
- Mise en priorité du microphone ACBAMPTRJ : bouton PRIORITY sur position On
- Activation du 24 V aux bornes des amplis ACBAM120RJ, ACBAM240RJ et ACBAM480 : Bouton PRIORITY sur position ON
- Possibilité de cascader les pupitres ACBAMPTRJ jusqu'à 10 unités.
- Gestion des priorités des pupitres : mettre bouton Master sur ON et le bouton des autres pupitres sur position SLAVE.

Caractéristiques

- **Niveau entrée micro :** + 4dBu / 600 Ohms bal
- **Niveau sortie :** + 4dBu / 600 Ohms bal
- **Réponse en fréquence :** 20 hz / 20 KHz
- **THD :** 0,03 %
- **RS485 :** Carte de Priorité
- **Consommation :** 3,6 W
- **Alimentation :** 24 V
- **Matière :** métal
- **Dimensions – mm :** 126 / 51 / 156
- **Poids – kg :** 0,80 Kg

Référence

 REF.	Désignation	
ACBAMPTRJ	Pupitre microphone d'appel – Sortie RJ45	A l'unité