



INFORMATIONS PRODUIT

Descriptif

- Tuner numérique
- Possibilité de mémoriser 24 stations (18 stations FM et 6 AM)
- Affichage digital de la station diffusée
- Recherche manuelle et/ou automatique des stations
- Lecture aléatoire, fonctions scan, répétition
- Notice de montage à télécharger sur notre site – rubrique Trucs et Astuces

Caractéristiques générales

- Fréquences de réception : AM = 531-1620 KHz FM = 87.5 -108 MHz
- Sensibilité HF : AM =1.10 μ V FM = 3.90 μ V
- Rapport signal / bruit : AM = 60 dB FM = 50 dB
- Alimentation via amplificateur : 17 V
- Dimensions : 195 x 40 x 215 mm
- Poids : 1.20 kg
- Antenne AM / FM : 75 Ω / 300 Ω
- Mémorisation des stations : batteries

Fonctions du tuner



FONCTION	DESCRIPTION
1- ON	Commande Marche / Arrêt
2- FM / AM	Commutation entre les bandes de fréquence
3- AFFICHAGE	Affichage de la bande et la station sélectionnée
4- BOUTON VOLUME	Commande de contrôle du volume sonore
5- TOUCHE ^	Recherche avant des stations AM / FM
6- TOUCHE v	Recherche arrière des stations AM / FM
7- STATIONS	Possibilité de garder en mémoire 6 stations par bandes soit 18 au total

Référence

	Désignation	
ACBAMFM	Tuner AM/FM - Encastrable	Unité