


# Unités de chambre intelligentes AQURA



## Unité à écran tactile intelligent

**50.21.0010** 1 unité

- › Écran tactile couleur 3,5 pouces faisant office d'unité intelligente AQURA
- › Grande visibilité de l'écran dans la chambre :
  - › Vue large IPS pour un angle de vision maximal
  - › Écran lumineux pour une visibilité maximale
- › Applications standard disponibles sur l'unité :
  - › Boutons programmables dynamiques d'appel infirmier
  - › Transmission d'appel et visualisation de l'appel le plus prioritaire
- › Applications complémentaires :
  - › Boutons configurables avec des icônes et du texte
  - › Déclenchements d'événements et de workflows
  - › Rappel de l'interphone en cas d'utilisation avec l'unité d'interphone
- › Peut être associée à une unité de présence, Mifare ou d'interphone
- › Vibreur intégré
- › Se connecte au bus de chambre AQURA.
- › Unité modulaire à monter sur un cadre de montage (non inclus)
- › 1 par chambre au maximum
- › Licence optionnelle : workflow 48.72.0030



### Spécifications :

Dimensions (L x l x H)	91 x 91 x 21 mm
Écran	Taille 3,5"
	Tactile
	Vue large IPS 320 x 240
	Forte luminosité (300 nits)
Capteurs	Capteur de luminosité
Protection IP	IP40
Alimentation	24 VCC ± 10 % via le bus de chambre
	Protégée par un fusible à réarmement automatique
	Protégée contre l'inversion de polarité
Consommation d'énergie	Courant d'attente de l'appareil : 17 mA Courant maximum de l'appareil : 180 mA
Vibreur	Vibreur intégré
Connectivité	Bus de chambre AQURA
Réglementation	CE, RoHS
Montage	Un cadre AQURA est nécessaire pour le montage (voir les accessoires).
	Peut être montée sur un boîtier mural avec un cadre de montage AQURA. Peut être montée sur une surface avec un cadre de montage en surface AQURA. Peut être montée sur le côté opposé au boîtier mural d'un cadre multiple AQURA.
Connecteurs (inclus)	50.08.1014 (bus de chambre)

### Accessoires de l'unité :

	Cadre de montage simple pour les unités Par 10	<b>50.09.1010</b>
	Cadre de montage double pour les unités Par 10	<b>50.09.1020</b>
	Cadre de montage triple pour les unités Par 10	<b>50.09.1030</b>
	Cadre de montage simple en surface de 30 mm pour les unités - par 10	<b>50.09.1210</b>
	Cadre de montage double en surface de 30 mm pour les unités - par 10	<b>50.09.1220</b>
	Raccords à vis 4 positions Lot de 50	<b>50.08.1014</b>

### Connexions :

#### BUS DE CHAMBRE (4 broches)

BROCHE	Bus de chambre
GND	Terre
RBUS -	Bus de chambre -
RBUS +	Bus de chambre +
+24V	Alimentation