

# RF-7220-07-1

**Sirène sans fil. pour des applications extérieures, 433 Mhz. Batterie non incluse à prévoir BS7201-N**

## Péésentation

---

Cette sirène extérieure sans fil 2 voies, utilise les dernières technologies LoNa et complète votre système d'intrusion sans fil ZeroWire & xGen. Cette sirène peut être installée facilement grâce à sa technologie sans fil de communication et son mode apprentissage. Il fournit également la sécurité nécessaire et est conforme à la réglementation EN50131. Le pack de batterie au lithium personnalisé (BS7201-N) et à prévoir et offre généralement une durée de vie de 3 ans (selon l'utilisation).



## Details

---

- Utilisation de la technologie LoNa
- Procédure d'apprentissage facile: confirmation LED des messages envoyés et reçus
- Protection anti-sabotage
- Conforme à la norme EN50131
- Solution sans fil complète: communication et alimentation
- Durée de vie de la batterie 3 ans (selon l'utilisation)

# RF-7220-07-1

Sirène sans fil. pour des applications extérieures, 433 Mhz. Batterie non incluse à prévoir  
BS7201-N

## Spécifications techniques

---

### Généralités

Accessory group	Sirène
Type	Sirène extérieure
Sounder output (dB @ distance)	116 dB at 1 m (typical)

---

### Flash specifications

Light output	100,000 peak lumens
Flash frequency	60/minute

---

### Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	300 x 210 x 87 mm
Matériel	Polycarbonate

---

### Beacon:

Spike suppression network	standard fitted
---------------------------	-----------------

---

### Battery lifetime

	3 years
--	---------

---

### Operating frequency

	433 MHz
--	---------

---

### Compatible with

	Interlogix LoNa transceivers (e.g: ZeroWire)
--	--

---

### Wireless

Max output power	25mW
------------------	------

---

### Open-air range

	400m
--	------

---

